

terxon.[®]

AZ4000

Terxon SX alarmcentral

Alarmcentralen Terxon SX er en indbrudsalarmcentral fra ABUS Security-Center, der bruges til sikring af mindre objekter. 9 zoner sørger for en komplet sikring. Terxon SX er basismodellen inden for trådført alarmteknik.

Både når det gælder ejerlejligheder og mindre erhvervsbyggeri, sætter dette anlæg din sikkerhed i fokus. Ved installation af Terxon S har du 8 frit programmerbare zoner til ledningsforbundne følere til rådighed. Den 9. zone er sabotagezonen. Der kan kun tilsluttes NC-kontakter. Om ledningsforbindelsen skal udføres som NC eller DEOL og om sabotagekontakten skal være serieforbundet eller udført som selvstændige zoner – det er alt sammen op til dig. På hovedprintpladen er der reserveret en særskilt sabotagezone til signalgiveren.

3 transistorudgange med maks. 500 mA brydeevne, der kan forbindes med en bestemt hændelse (alarm, brand, overfald), findes ligeledes på hovedprintpladen. Efter ønske kan Terxon SX udvides med en relæprintplade (8 relæer med 1A brydeevne). Anlægget kan hurtigt og komfortabelt programmeres og aktiveres/deaktiveres ved hjælp af den medfølgende LCD-betjeningsenhed, der er holdt i en elegant, hvid farvetone. Der kan tilsluttes 3 ekstra betjeningsenheder. Tilslutningen sker via en 4-tråds bus-forbindelse. 16 brugere kan betjene anlægget med egen kode og chipnøgle.



Produkt højdepunkter:

- 8 alarmzoner til NC-kontakter eller differentialmeldezone, 1 sabotagezone
- 3 transistorudgange maks. 500mA, 8 transistorudgange maks. 50mA
- Integreret strømforsyning 230VAC/12VDC (1A)
- Valgfrit relæmodul til indstikning
- Integreret summer til alarm (i betjeningsenhed)

terxon.[®]

AZ4000

Terxon SX alarmcentral

Tekniske data

Alarmzoner on-board	9: 8 zoner + 1 sabotagezone
Udgange	3x transistor i alt maks. 500 mA, 8 x 40 mA, frit programmerbar
Zoneafslutning	Frit valg mellem NC og DEOL
Sabotagelinjer	2, en til sirene, en til føler
Betjeningsdele	Maks. 4 stk.
Overvågningsområder	4 overvågningsområder, 1 hovedområde og 3 underområder mulige
Hændeshukommelse	Op til 250 hændelser med dato og klokkeslæt
Programmering	Direkte via display, tysk menu
Brugere	Op til 16 brugere og/eller 16 proximities, 1 masterkode
Zoneegenskaber	Frit programmerbar til hver zone (undtagen sabo)
Kodelængde	4 mulige positioner
Nødforsyning	Batteri 12V/7Ah (tilbehør)
Mål (BxHxD)	113x90x23 mm
Vægt	2,45 kg