

terxon.[®]

AZ4300

Terxon SX Profiline alarmpakke med sirene

Terxon SX er en indbrudsalarmcentral fra ABUS Security-Center. Den professionelle alarmpakke indeholder alle komponenterne til en effektiv og fuldgyldig beskyttelse. Det er til enhver tid muligt at udskifte følerne og udvide anlægget, såfremt der måtte være behov for det.

Den professionelle alarmpakke indeholder alle fordelene ved Terxon SX. Ved installationen har du 8 frit programmerbare zoner til 8 trådførte følere til rådighed. Den 9. zone er sabotagezonen. Der kan kun tilsluttes NC-kontakter. Trådføringen er op til dig. På hovedprintpladen er der reserveret en selvstændig zone til signalgiveren (sirene og blinklys). Med aluminiumssignalgiveren er disse komponenter ligeledes blevet integreret i den professionelle alarmpakke. Udover centralen, anlæggets hjerte, er LCD-betjeningsenheden også en del af dette komplette alarmsæt. Via betjeningsenheden kan anlægget programmeres og aktiveres/deaktiveres via kode eller chipnøgle. Tilslutningen sker via en 4-tråds bus-forbindelse. Yderligere tilbehør, der garanterer en hurtig og komfortabel installation:

50 m
installationsledning

5 VdS-klemrækker med loddekontakter

7 Ah VdS-nødstrømsbatteri til alarm central

2 Ah nødstrømsbatteri til sirene



Produkt højdepunkter:

- Komplet sikring
- Uovertruffen når det gælder forholdet mellem pris og ydelse
- Ideelt til din webshop
- VdS-testet føler
- 8 alarmzoner til NC-kontakter eller differentialmeldezone, 1 sabotagezone

terxon.[®]

AZ4300

Terxon SX Profiline alarmpakke med sirene

Tekniske data

Alarmzoner onboard	9, 8 linjer + 1 sabotagelinje
Udgange	Transistor 3 x 500 mA, 11 x 40 MA, frit programmerbar
Zoneafslutning	Frit valg mellem NC og DEOL
Sabotagelinjer	2, en til sirene, en til føler osv.
Betjeningsdele	Op til 4 anvendelige
Områder	Op til 4 områder, 1 hovedområde og 3 delområder er mulige
Hændeshukommelse	Op til 250 hændelser med dato og klokkeslæt
Programmering	Direkte via display, tysk menu
Brugere	Op til 16 brugere og/eller 16 proximities, 1 masterkode
Zoneegenskaber	Frit programmerbar til hver zone (undtagen sabo)
Kodelængde	4 mulige positioner
Nødforsyning	Batteri 12V/7Ah (tilbehør)
Mål (HxBxD)	240x240x90 mm
Vægt	3,3 kg
Bevægelsesfølers åbningsvinkel	90°
Bevægelsesfølers rækkevidde	15m